


#3915-S8 バッテリーチェッカー

この度は、#3915-S8 バッテリーチェッカーをお買い求め頂きまして、ありがとうございます。
本品は、小型で簡単にバッテリーの電圧をチェックすることができます。また、Li-Po/Li-Feのバッテリーを上手に使用するのに大変便利です。

製品仕様

対応電池	: 1~8S Li-Po/Li-ion/Li-Mn/Li-Fe
電圧検出精度	: 0.005V
ユニットの電圧表示範囲	: 0.5~4.5V
合計電圧表示範囲	: 02.8~33.6V




本体には、極性があります。9本のピンを左側に向けた時に一番下のピンがマイナスとなります。計測するバッテリーのセル数にかかわらず、いつもバッテリー・バラシングワイヤーのマイナスを本体マイナスピンの位置に合わせて下さい。

新品のLi-Po/Li-Feバッテリーでも、使い方ひとつで致命的なダメージを受けてしまいます。特に、適正使用電圧範囲は大変重要で、少しでも範囲を超えた充・放電は、バッテリーに多大なダメージを与えてしまいます。バッテリーにより適正使用電圧範囲は異なります。バッテリー付属の取説にてご確認ください。

弊社のLi-Poバッテリーを使用する場合は、必ず3.30V以上に設定してください！

適正使用電圧範囲は3.125V ~ 4.200Vまでとなっております。(右図参照) 負荷により電圧降下(使用時の電圧)は異なり、わずかな過放電でもダメージを与えてしまいます。

電圧



EAGLE RACING

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

☆イーグル・サービスカウンター:

service11@eaglemodel.com